

Parametry linii kablowych																						
L.p.	Opis linii	Od	Do	Typ kabla				Długość linii	Moc zamówiona	Współczynnik jednoczesności	Moc szczytowa	Konduktywność	Spadek napięcia	Prąd obciążenia IB	Prąd dopuszczalny długotrwały Iz	Zabezpieczenie In	I warunek IB<In<Iz	Prąd zadziałania wkładki I2	II warunek I2<1,45Iz	Wsp. κ	Wartość impedancji pętli zwarcia Ω	
				Ilość żył na 1 fazę	Rodzaj	Ilość żył	Przekrój															
							mm²	m	kW		kW	1/Ohm*m	%	A	A	A		A				
1	Linia kablowa	ZK3+TL	RS-O	1 x	YKY	5 x	25	113	25,5	1	25,5	55	1,31	41,8	112	80	TAK	90,4	TAK	2,5	1,15	
2	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 1/1	1 x	YKY	4 x	6	140	2,12	1	2,12	55	0,56	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	3,5	3,29	
3	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 1/2	1 x	YKY	4 x	6	140	2,12	1	2,12	55	0,56	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	4,5	2,56	
4	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 1/3	1 x	YKY	4 x	6	140	2,12	1	2,12	55	0,56	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	5,5	2,09	
5	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 2/1	1 x	YKY	4 x	4	24	2,12	1	2,12	55	0,14	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	6,5	1,77	
6	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 2/2	1 x	YKY	4 x	4	24	2,12	1	2,12	55	0,14	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	7,5	1,53	
7	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 2/3	1 x	YKY	4 x	4	24	2,12	1	2,12	55	0,14	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	8,5	1,35	
8	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 3/1	1 x	YKY	4 x	4	99	2,12	1	2,12	55	0,60	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	9,5	1,21	
9	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 3/2	1 x	YKY	4 x	4	99	2,12	1	2,12	55	0,60	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	10,5	1,10	
10	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 3/3	1 x	YKY	4 x	4	99	2,12	1	2,12	55	0,60	3,5	25	20	TAK	22,6	TAK	11,5	1,00	
11	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 4/1	1 x	YKY	4 x	6	221	2,12	1	2,12	55	0,89	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	12,5	0,92	
12	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 4/2	1 x	YKY	4 x	6	221	2,12	1	2,12	55	0,89	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	13,5	0,85	
13	Linia kablowa	RS-O	PROJEKTOR 4/3	1 x	YKY	4 x	6	221	2,12	1	2,12	55	0,89	3,5	35	20	TAK	22,6	TAK	14,5	0,79	

Sporządził